

## HTC Touch Pro 2

System operacyjny: Windows Mobile



### Konfiguracja Internetu:

**Start** -> **Settings** -> **Więcej** -> **Połączenia** -> **Połączenia** -> **Zarządzaj istniejącymi połączeniami** -> **Ogólne** (wpisujemy: „FMG Mobile”) -> **ok** (w prawym górnym rogu)

**Dodaj nowe połączenie modemowe** -> **Wprowadź nazwę połączenia** (wpisujemy: „Internet FM”) -> Wybierz modem (wybieramy: „Łącze komórkowe (GPRS,3G)”) -> **Dalej** -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Dalej** -> **Zakończ**

**Zarządzaj istniejącymi połączeniami** (wybieramy utworzony przez nas profil w naszym przypadku „Internet FM”) -> **ok** (w prawym górnym rogu)

### Konfiguracja MMS:

**Start** -> **Wiadomości** -> **Menu** -> **Opcje MMS** -> **Serwery** -> **Nowy** -> **Nazwa Serwera** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> **Bramka** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Numer portu** (wpisujemy: „8080”) -> **Adres serwera** (<http://mms.fmgmobile.pl:8002>) -> **Połącz przez** (wybieramy utworzony przez nas profil w naszym przypadku „FMG Mobile”) -> **Wykonane**

Zaznaczamy utworzone przez nas ustawienia w naszym przypadku „mms.fmgmobile.pl” i wybieramy „**Ustaw jako domyślne**” -> **ok** (w prawym górnym rogu)

## LG KP500 Cookie

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Punkty dostępowe -> Dodaj punkt dostępu -> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Uwierzytelnienie** (wybieramy: Brak autentyfikacji) -> **APN** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Profile internetowe -> Dodaj profil -> Tytuł** (wpisujemy: „Internet FM Mobile”) -> **Korzystaj z Proxy** (wybieramy: „OFF”) -> **Punkt dostępu** (wybieramy: „FM Mobile”).

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Narzędzia -> Internet -> Ustawienia -> Profile -> Dodaj profil -> Tytuł** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Strona główna** (wpisujemy: „http://www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Profil internetowy** (wybieramy: „FM Mobile”) -> **Zapisz**

Po pojawieniu się komunikatu: **Zapisano, aktywować profil** wybieramy: „TAK”.

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Punkty dostępowe -> Dodaj punkt dostępu -> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Uwierzytelnienie** (wybieramy: Brak autentyfikacji) -> **APN** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu->Ustawienia -> Łączność -> Profile internetowe -> Dodaj profil -> Tytuł** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”)-> **Korzystaj z Proxy** (wybieramy: „ON”) ->**Adres IP** (wpisujemy: „212.2.96.16) -> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”) -> **Punkt dostępu** (wybieramy: „MMS FM Mobile”).

Przechodzimy do menu Wiadomości multimedialnych:

**Wiadomości -> Ustawienia -> MMS -> Centrum MMS -> Dodaj -> Tytuł** (wpisujemy: „MMS”) -> **Adres serwera MMSC** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> **MMS Proxy** (wybieramy: „MMS FM Mobile”) -> **Zapisz**

## LG GT505

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Punkty dostępowe -> Dodaj profil -> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Uwierzytelnienie** (wybieramy: Brak autentyfikacji) -> **APN** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Profile internetowe -> Dodaj profil -> Nazwa profilu** (wpisujemy: „Internet FM Mobile”) -> **Użyj Proxy** (wybieramy: „Wyłączone”) -> **Punkt dostępu** (wybieramy: „FM Mobile”) -> **Zapisz**

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Narzędzia -> Internet -> Ustawienia -> Profile -> Dodaj profil -> Nazwa profilu** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Strona główna** (wpisujemy: „http://www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Profil internetowy** (wybieramy: „FM Mobile”) -> **Zapisz**

Po pojawieniu się komunikatu: **Zapisano aktywować profil** wybieramy „TAK”.

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Punkty dostępowe -> Dodaj profil -> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Uwierzytelnienie** (wybieramy: Brak autentyfikacji) -> **APN** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Profile internetowe -> Dodaj profil -> Nazwa profilu** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Użyj Proxy** (wybieramy: „Włączone”) -> **Adres IP** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”) -> **Punkt dostępu** (wybieramy: „MMS FM Mobile”) -> **Zapisz**

Przechodzimy do menu Wiadomości multimedialnych:

**Wiadomości -> Ustawienia -> MMS -> Centrum MMS -> Dodaj centrum -> Tytuł** (wpisujemy: „MMS”) -> **Adres serwera MMSC** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> **Profil Internetowy** (wybieramy utworzony przez nas profil) -> **Zapisz**

## Nokia 5130 XpressMusic

Oprogramowanie: Series 40 (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Dane pakietowe -> Ustawienia danych pakietowych -> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy **Punkt dostępu 1**) -> **Edytuj aktywny punkt dostępu -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Dodaj -> Punkt dostępu -> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)-> **Ustawienia punktu dostępu-> Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację).

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Opcje -> Dodaj nowy -> Wiadomości MMS->Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)->**Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Proxy** (wybieramy: „Włączone”) -> **Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”) -> **Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia wiadomości -> Wiadomości MMS -> Ustawienia konfiguracji -> Konfiguracja** (wybieramy: „Własna konfiguracja”) -> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Nokia E66

System operacyjny: Symbian OS 9.2



### Konfiguracja Internetu:

**Menu-> Ustawienia-> Połączenie-> Dane pakietowe-> Punkt dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”)-> **ok**-> Następnie klikamy **Wróć**

**Punkty dostępu-> Opcje->Nowy punkt dostępu-> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „FM Mobile”)-> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”)-> **Strona główna** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”). Internet skonfigurowany.

W razie problemów z połączeniem z siecią **Menu-> Internet-> Opcje-> Ustawienia-> Ogólne-> Punkt dostępu-> Ustawiony przez użytkownika**-> Wybieramy **FM Mobile**

### Konfiguracja MMS:

**Menu-> Ustawienia-> Połączenie-> Punkty dostępu-> Opcje->Nowy punkt dostępu-> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”)-> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”)-> **Strona główna** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Opcje-> Ustawienia zaawansowane-> Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)-> **Numer portu Proxy** (wpisujemy: „8080”). Usługa skonfigurowana.

W razie problemów **Menu-> Połączenie-> Wiadomości-> Opcje-> Ustawienia-> Wiadomość MMS-> Punkt dostępu w użyciu** (wybieramy: „MMS FM Mobile”).

## Nokia E71

System operacyjny: Symbian OS 9.2, S60 v. 3.1



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Połączenie -> Dane pakietowe -> Punkt dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do menu głównego i wybieramy:

**Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Połączenie -> Punkty dostępu -> wybieramy „Opcje” -> Nowy punkt dostępu**

**Nazwa połączenia** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Nośnik danych** (wybieramy: „Pakiety danych”) -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Przed uruchomieniem przeglądarki upewnij się, że w **Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Połączenie -> Punkty dostępu** nie znajdują się konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej.

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Narzędzia -> Ustawienia -> Połączenie -> Punkty dostępu -> wybieramy „Opcje” -> Nowy punkt dostępu**

**Nazwa połączenia** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Nośnik danych** (wybieramy „Pakiety danych”) -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> W zakładce **Strona główna** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> następnie lewym klawiszem funkcyjnym wybieramy **Opcje -> Ustawienia zaawansowane**-> wybieramy **Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Numer portu Proxy** (wpisujemy: „8080”).

## Nokia E75

System operacyjny: Symbian S60 9.3



### Konfiguracja Internetu:

Menu-> Panel sterowania-> Ustawienia-> Połączenie-> W pierwszej kolejności wybieramy **Dane pakietowe**->

Jako pierwsze pole (**Połączenie pakietowe**) powinno się wyświetlać „**Kiedy potrzeba**”. Wchodzimy w kolejne pole **Punkt dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”), następnie akceptujemy klawiszem „ok”.

Klikamy „wróć” i wybieramy **Sieci docelowe**. Wybieramy **Punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? klikamy „NIE”), wybieramy z listy **Dane pakietowe** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”)-> Wybieramy z listy **Internet**.

Podczas uruchomienia przeglądarki wybieramy profil „**FM Mobile**” do łączenia się z siecią internetową.

### Konfiguracja MMS:

Menu->Panel sterowania -> Ustawienia-> Połączenia -> Sieci docelowe-> Wiadomości MMS-> Opcje-> Nowy punkt dostępu (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? klikamy „NIE”)-> **Dane pakietowe** (w polu wpisujemy: „FM Mobile”)-> Wchodzimy w utworzony przez nas profil (FM Mobile)-> W polu **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”)-> W polu **Strona główna** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.p:8002”)-> klikamy lewy klawisz funkcyjny **Opcje**-> **Ustawienia zaawansowane**-> **Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)-> **Numer portu Proxy** (wpisujemy: „8080”).

## Nokia N97

System operacyjny: S60 v.5



### Konfiguracja Internetu:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Sieci docelowe-> Punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? klikamy „**NIE**”), wybieramy z listy **Dane pakietowe** (wpisujemy: [www.fmgmobile.pl](http://www.fmgmobile.pl))-> Wybieramy z listy **Internet**. Internet skonfigurowany.

W razie problemów połączeniem internetowym pamiętaj, aby zmienić profil internetowy na FM Mobile. Najłatwiejszym sposobem jest usunięcie profili innych operatorów z listy **Menu-> Panel sterowania-> Ustawienia-> Połączenia -> Sieci docelowe-> Internet**

### Konfiguracja MMS:

**Menu->Panel sterowania -> Ustawienia-> Połączenia -> Sieci docelowe-> Wiadomości MMS-> Opcje-> Nowy punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? klikamy „**NIE**”)-> **Dane pakietowe** (w polu wpisujemy: „FM Mobile”)-> Wchodzimy w utworzony przez nas profil (FM Mobile)-> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”)-> **Strona główna** (wpisujemy: <http://mms.fmgmobile.pl:8002>)-> klikamy klawisz funkcyjny **Opcje-> Ustawienia zaawansowane-> Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)-> **Numer portu Proxy** (wpisujemy:„8080”). Usługa MMS skonfigurowana.

W razie problemów z wysłaniem wiadomości pamiętaj, aby zmienić profil MMS na FM Mobile. Najłatwiejszym sposobem jest usunięcie profili innych operatorów z listy **Menu-> Panel sterowania -> Ustawienia-> Połączenia-> Sieci docelowe-> Wiadomości MMS**. Dodatkowo **Menu-> Wiadomości-> Opcje-> Ustawienia-> Wiadomość MMS-> Punkt dostępu w użyciu** (wybieramy utworzony przez nas profil „FM Mobile”).

## Nokia 6600i slide

System operacyjny: Series 40 (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Dane pakietowe-> Ustawienia danych pakietowych-> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy: **Punkt dostępu 1**)-> **Edytuj aktywny punkt dostępu-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu-> Ustawienia-> Konfiguracja-> Własna konfiguracja ustawień-> Dodaj-> Punkt dostępu-> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)-> **Ustawienia punktu dostępu-> Ustawienia nośnika-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu-> Ustawienia-> Konfiguracja-> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu-> Ustawienia-> Konfiguracja-> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację).

### Konfiguracja MMS:

**Menu->Ustawienia->Konfiguracja-> Własna konfiguracja ustawień-> Opcje-> Dodaj nowy-> Wiadomości MMS-> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”)-> **Ustawienia punktu dostępu-> Proxy** (wybieramy: „Włączone”)-> **Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)->**Port Proxy** (wpisujemy: „8080”)-> **Ustawienia nośnika-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu-> Wiadomości-> Ustawienia wiadomości-> Wiadomości MMS-> Ustawienia konfiguracji-> Konfiguracja** (wybieramy: „Własna konfiguracja”)-> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Nokia 5800 XpressMusic

System operacyjny: Symbian OS 9.4, S60 5th edition.



### Konfiguracja Internetu:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Sieci docelowe-> Punkty dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? klikamy „NIE” ), wybieramy z listy **Dane pakietowe** (wpisujemy: [www.fmgmobile.pl](http://www.fmgmobile.pl))-> Wybieramy z listy **Internet**.

Podczas uruchomienia przeglądarki wybieramy profil „**FM Mobile**” do łączenia się z siecią internetową.

### Konfiguracja MMS:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Sieci docelowe-> Wiadomości MMS-> Opcje-> Nowy punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień klikamy „NIE”)-> **Dane pakietowe** (wpisujemy: „FM Mobile”)-> Wchodzimy w utworzony przez nas profil (wpisujemy: „FM Mobile”)-> W polu **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”)-> W polu **Strona główna** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> klikamy lewy klawisz funkcyjny **Opcje-> Ustawienia zaawansowane-> Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)-> **Numer portu Proxy** (wpisujemy: „8080”).

## Nokia 6303 classic

System operacyjny: Series 40 (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Dane pakietowe-> Ustawienia danych pakietowych-> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy: **Punkt dostępu 1**)-> **Edytuj aktywny punkt dostępu-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu-> Ustawienia-> Konfiguracja-> Własna konfiguracja ustawień-> Dodaj-> Punkt dostępu-> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)-> **Ustawienia punktu dostępu-> Ustawienia nośnika-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację).

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Opcje -> Dodaj nowy -> Wiadomości MMS -> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Proxy** (wybieramy: „Włączone”)-> **Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)->**Port Proxy** (wpisujemy: „8080”)-> **Ustawienia nośnika-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia wiadomości -> Wiadomości MMS -> Ustawienia konfiguracji -> Konfiguracja** (wybieramy: „Własna konfiguracja”) -> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Nokia 6700 classic

System operacyjny: Series 40 6th Edition (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Dane pakietowe -> Ustawienia danych pakietowych -> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy **Punkt dostępu 1**) -> **Edytuj aktywny punkt dostępu -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Dodaj -> Punkt dostępu -> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację).

### Konfiguracja MMS:

**Menu-> Ustawienia-> Konfiguracja-> Własna konfiguracja ustawień -> Opcje -> Dodaj nowy -> Wiadomości MMS->Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)->**Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Proxy** (wybieramy: „Włączone”) -> **Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”) -> **Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia wiadomości -> Wiadomości MMS -> Ustawienia konfiguracji -> Konfiguracja** (wybieramy: „Własna konfiguracja”) -> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Nokia 2330 classic

System operacyjny: Series 40 (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Dane pakietowe -> Ustawienia danych pakietowych -> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy: **Punkt dostępu 1**) -> **Edytuj aktywny punkt dostępu -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Dodaj -> Punkt dostępu -> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację).

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Opcje -> Dodaj nowy -> Wiadomości MMS->Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)->**Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Proxy** (wybieramy: „Włączone”) -> **Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”) -> **Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia wiadomości -> Wiadomości MMS -> Ustawienia konfiguracji -> Konfiguracja** (wybieramy własną konfigurację) -> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Nokia 7100 Supernova

System operacyjny: Series 40 (Java)



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Dane pakietowe -> Ustawienia danych pakietowych -> Aktywny punkt dostępu** (wybieramy: **Punkt dostępu 1**) -> **Edytuj aktywny punkt dostępu -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

Wracamy do ekranu głównego i wybieramy:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Dodaj -> Punkt dostępu -> Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Ustawienia nośnika -> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Domyślne ustawienia konfiguracji** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Preferowany punkt dostępu** (wybieramy naszą konfigurację)

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Konfiguracja -> Własna konfiguracja ustawień -> Opcje -> Dodaj nowy -> Wiadomości MMS->Nazwa konta** (wpisujemy: „FM Mobile”)->**Adres serwera** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”)-> **Użyj preferowanego punktu dostępu** (wybieramy: „NIE”) -> **Ustawienia punktu dostępu -> Proxy** (wybieramy: „Włączone”)->**Adres Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”)->**Port Proxy** (wpisujemy: „8080”)-> **Ustawienia nośnika-> Punkt dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

### W razie problemu z wysłaniem wiadomości MMS:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia wiadomości -> Wiadomości MMS -> Ustawienia konfiguracji -> Konfiguracja** (wybieramy: „Własna konfiguracja”) -> **Konto** (wybieramy: „FM Mobile”).

## Samsung C3060

System operacyjny: SAMSUNG Prioprietary



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Profile transmisji danych -> Opcje -> Utwórz -> Nazwa profilu** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Adres strony domowej** (wpisujemy: „www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Proxy** (zaznaczamy kwadracik) -> **Połączenia** (wybieramy: „GPRS”) -> **Ustawienia zaawansowane -> APN** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Aplikacje -> Internet -> Ustawienia -> Profile przeglądarki** (wybieramy: „FM Mobile”)

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Profile transmisji danych -> Opcje -> Utwórz -> Nazwa profilu** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Adres strony domowej** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> **Proxy** (zaznaczamy kwadracik) -> **Adres IP** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Port** (wpisujemy: „8080”) -> **Czas opóźnienia** (wpisujemy: „300”) -> **Połączenie** (wybieramy: „GPRS”) -> **Ustawienia zaawansowane -> APN** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”).

Uruchamiamy menu wiadomości:

**Menu -> Wiadomości -> Ustawienia -> MMS -> Profile MMS** (wybieramy: „MMS FM Mobile”)

## Samsung S3650 Corby

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Profile transmisji danych -> Utwórz -> Ustaw nazwę** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Nazwa punku dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Typ autoryzacji** (wybieramy: „Brak”) -> **Protokół** (wybieramy: „HTTP”) -> **Adres strony domowej** (wpisujemy: „www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Zapisz**

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Internet -> Ustawienia -> Profile transmisji danych** (wybieramy utworzony przez nas profil „FM Mobile”).

## Samsung S5230 Avila

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Profile transmisji danych -> Utwórz -> Ustaw nazwę** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Nazwa punku dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Typ autoryzacji** (wybieramy: „Brak”) -> **Protokół** (wybieramy: „HTTP”) -> **Adres strony domowej** (wpisujemy: „www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Zapisz**

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Internet -> Ustawienia -> Profile transmisji danych** (wybieramy utworzony przez nas profil „FM Mobile”).

## Samsung S7220 Ultra Classic

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Ustawienia sieci -> Profile transmisji danych -> Utwórz -> Ustaw nazwę** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Typ autoryzacji** (wybieramy: „Brak”) -> **Protokół** (wybieramy: „HTTP”) -> **Adres strony domowej** (wpisujemy: „www.fmgrouppmobile.pl”) -> **Zapisz**

Uruchamiamy przeglądarkę internetową:

**Menu -> Internet -> Ustawienia -> Profile przeglądarki** (wybieramy utworzony przez nas profil „FM Mobile”).

Po pojawieniu się komunikatu: **Zapisano, aktywować profil** wybieramy: „TAK”

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Punkty dostępowe -> Dodaj punkt dostępu -> Nazwa połączenia** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Uwierzytelnienie** (wybieramy: Brak autentyfikacji) -> **APN** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> **Zapisz**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu-> Ustawienia-> Łączność-> Profile internetowe -> Dodaj profil -> Tytuł** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> **Korzystaj z Proxy** (wybieramy: „ON”)-> **Adres IP** (wpisujemy: „212.2.96.16”)-> **Port Proxy** (wpisujemy: „8080”)-> **Punkt dostępu** (wybieramy: „MMS FM Mobile”).

Przechodzimy do menu Wiadomości multimedialnych:

**Wiadomości -> Ustawienia -> MMS -> Centrum MMS -> Dodaj -> Tytuł** (wpisujemy: „MMS”) -> **Adres serwera MMSC** (wpisujemy: „http://mms.fmgmobile.pl:8002”) -> **MMS Proxy** (wybieramy: „MMS FM Mobile”) -> **Zapisz**

## Samsung C5212 Duoz Light

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Internet -> Ustawienia -> Profile przeglądarki -> Opcje -> Usuń -> Tak -> Opcje -> Edytuj -> Profil 1 -> Ustaw nazwę (wpisujemy: „FM Mobile”) -> Adres strony domowej (wpisujemy: „www.fmgroupmobile.pl”)-> Połączenie (wybieramy: „Tylko GPRS) -> Proxy (wybieramy: „Wyłącz”) -> Ustawienia GPRS -> Nazwa punktu dostępu (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> Zapisz**

## Samsung i8910 Omnia HD

System operacyjny: Symbian S60 v.5



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Ustawienia Administratora -> Dane pakietowe -> Punkt dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **ok**

Wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe -> Internet -> Opcje -> Nowy punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? wybieramy: „NIE”) -> **Dane pakietowe -> Nazwa punktu dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „FM Mobile”) -> wybieramy nasz profil: „FM Mobile” -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> **Strona główna** (wpisujemy: „www.fmgrouppmobile.pl”).

### W razie problemu z połączeniem wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe -> Internet** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

### Konfiguracja MMS:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe -> Wiadomości MMS -> Opcje -> Nowy punkt dostępu** (pojawi się pytanie: czy wyszukać automatycznie ustawień? wybieramy „NIE”) -> **Dane pakietowe -> Nazwa punktu dostępu danych pakietowych** (wpisujemy: „MMS FM Mobile”) -> wybieramy nasz profil: „MMS FM Mobile” -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: „mms.fmgmobile.pl”) -> **Strona główna** (wpisujemy: „mms.fmgrouppmobile.pl:8002”) -> **Opcje -> Ustawienia zaawansowane -> Adres serwera Proxy** (wpisujemy: „212.2.96.16”) -> **Numer portu Proxy** (wpisujemy: „8080”).

### W razie problemu z połączenie wracamy do ekranu głównego:

**Menu -> Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe -> Wiadomości MMS** (usuwamy istniejące konfiguracje innych sieci telefonii komórkowej)

## Samsung S3600 Clifford

System operacyjny: Producenta



### Konfiguracja Internetu:

**Menu -> Internet -> Ustawienia -> Profile przeglądarki -> Opcje -> Usuń -> Tak -> Opcje -> Edytuj -> Profil 1 -> Ustaw nazwę (wpisujemy: „FM Mobile”) -> Adres strony domowej (wpisujemy: „www.fmgroupmobile.pl”)-> Połączenie (wybieramy: „Tylko GPRS) -> Proxy (wybieramy: „Wyłącz”) -> Ustawienia GPRS -> Nazwa punktu dostępu (wpisujemy: „www.fmgmobile.pl”) -> Zapisz**

## Sony Ericsson Xperia X1

System operacyjny: Windows Mobile 6.1



### Konfiguracja Internetu:

**Start** -> **Ustawienia** -> Zakładka (na dole ekranu) „**Połączenia**” -> Ikonka „**Połączenia**” -> Klikamy na link: **Dodaj nowe połączenie modemowe** -> Na wyświetlonym formularzu wypełniamy: **Wprowadź nazwę połączenia:** „FM Mobile” -> **Wybierz modem:** „Łącze komórkowe (GPRS, 3G)” -> na koniec klikamy „**Dalej**” -> **Nazwa punktu dostępu** (wpisujemy: [www.fmgmobile.pl](http://www.fmgmobile.pl)) -> klikamy „**Dalej**” -> **Zakończ**

Internet został skonfigurowany, należy więc wybrać nasze ustawienia jako domyślne w przypadku łączenia się z Internetem. W tym celu wracamy na ekran główny:

**Start** -> **Ustawienia** -> Zakładka (na dole ekranu) „**Połączenia**” -> Ikonka „**Połączenia**” -> Klikamy link: **Zarządzaj istniejącymi połączeniami** -> Zaznaczamy z listy wyboru „**FM GROUP Mobile**” czyli naszą konfigurację -> W prawym górnym rogu ekranu wybieramy: „**ok**”.

### Konfiguracja MMS:

**Start** -> **Obsługa wiadomości** -> **SMS/MMS** -> **Menu** -> **Opcje MMS** -> Zakładka **Serwery** -> **Nowy** -> **Nazwa serwera** (wpisujemy: [mms.fmgmobile.pl](http://mms.fmgmobile.pl)) -> **Bramka** (wpisujemy „212.2.96.16”) -> **Numer portu** (wpisujemy: „8080”) -> **Adres serwera** (wpisujemy: <http://mms.fmgmobile.pl:8002>) -> w lewym dolnym rogu wybieramy „**Wykonane**” -> zaznaczamy naszą konfigurację i wybieramy „**Ustaw jako domyślne**” -> w prawym górnym rogu wybieramy: „**ok**”.

Jeżeli posiadasz inny telefon niż te opisane w konfiguracji, to proponujemy dobrać inny model telefonu po systemie operacyjnym.